

	alarmNET					PRAZNet													
	ipONElite alarmNET easy	ipEAGLElite alarmNET easy	ipLINK4ite alarmNET easy	ipEAGLElite alarmNET standard	ipLINK4ite alarmNET standard	ipONEsolo	soloONElite	ipONElite	ipONElite	ipONElite	ipLINK4ite	ipLINK4ite	ipLINK4ite	ipEAGLElite	ipEAGLElite	ipEAGLElite	ipEAGLEsolo	soloEAGLElite	
	DP1	DP1	DP1	DP4	DP4	SP2	SP2	DP1	DP2	DP3	DP1	DP2	DP3	DP1	DP2	DP3	SP2	SP2	
Norme																			
EN 50136-1	2	2	2	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
SDI selon EN54-21	2	2	2	4	4	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	
IDIA selon EN-CH Grade	C	C	C	C	C	A/B	A/B	C	F	E	C	F	E	C	F	E	A/B	A/B	
Type d'exécution selon le SES																			
Voie de transmission primaire																			
IP	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
LTE / UMTS (4G/3G)						X	X											X	
Voie de transmission secondaire (voie redondante)																			
LTE / UMTS (4G/3G)	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Surveillance d'appareil																			
locale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23h alarmNET	X	X	X																
permanente alarmNET				X	X														
23h PRAZNet						X	X	X			X			X			X	X	
permanente PRAZNet								X	X		X	X		X	X				
Critères d'entrée																			
Entrées sans surveillance par boucle	3					3	3	3	3	3									
Entrées avec surveillance par boucle	5	8	8	8	8	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	8	8	8	
Critères d'entrée sur le module d'extension																			
Entrées sans surveillance par boucle																			
Entrées avec surveillance par boucle				8	8														
Sorties pour télécommande																			
via DTMF ou SMS	2						2	2	2	2									
via ARC		4	2	4	2						2	2	2	4	4	4	4	4	
Sorties pour télécommande sur le module d'extension																			
via ARC		4	2	4	2						2	2	2	4	4	4	4	4	
Messages																			
Postes de cde publics alarmNET	X*	X	X	X	X														
Postes de cde privés (PRAZ si partenaire TUS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
eMail	X*					X*	X*	X*	X*										
SMS	X*						X*	X*	X*	X*									
Vocal	X*						X*	X*	X*	X*									
SMS2Pager	X*						X*	X*	X*	X*									
Services supplémentaires (optionnel)																			
alarmDSL	X	X	X	X	X														
alarmVPN		X	X	X	X														
alarmPLUS	X	X	X	X	X														
Configuration d'appareil																			
Locale avec PC	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Configuration à dist. via PC (optionnel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Configuration avec App		X		X										X	X	X	X	X	

* = Seulement possible avec la licence plus
 ARC = Alarm Receiving Center (centre de réception d'alarmes)
 STA = Système de transmission d'alarme