


alarmDSL Processo di registrazione / Operazione di ispezione

Internet-Box Light IP

Autor: Sérgio Mendão

26.08.2021

DokNum.: TUS210826



1. La Internet-Box Light IP deve essere correttamente collegata con il corretto trasferimento a la piattaforma di Swisscom. -> Technisches Datenblatt

2. Configurare la Scheda di rete su DHCP e collegare il router al computer portatile tramite cavo di rete.

3. Accedere il browser e aprire la pagina con l'indirizzo

www.swisscom.ch/registration

4. Selezionare una lingua e „Avviare ora“



5. Inserire il numero di serie -> „Prüfen“

6. Inserire il nome della società e „Weiter“

Numero di serie e nome della società (Name, Vorname) entrare secondo la scheda tecnica (Technisches Datenblatt)

! Ihr Anschluss muss identifiziert werden

Bitte geben Sie die DSL-Seriennummer ein ODER identifizieren Sie sich mit Ihrem Swisscom Login.

Identifizierung mit Swisscom Login

Identifizierung mit Seriennummer

Nach der Eingabe der Seriennummer wählen Sie bitte "Prüfen"

Seriennummer:

Wie finde ich die Seriennummer?

Geben Sie den Firmennamen an und wählen Sie "Weiter"


Firmenname:



Technisches Datenblatt

Sie können den aktuellen Status des Auftrags und die Kundendaten jederzeit über das Partner Extranet oder die Partner App (iOS) abrufen.

Kundendaten	
Name, Vorname	Telekommunikation und Sicherheit
Kundennummer	89257061
Seriennummer	1922859632



7. Dopo che i dati sono stati accettati, il router è connesso e la registrazione può essere completata.

„Weiter“ e „Abschliessen“



Dopo aver completato, potrebbe richiedere fino a 30 minuti fino a quando il router costruisce una connessione stabile.

Durante questo tempo, il LED sul pannello frontale del router lampeggia alternativamente bianco/rosso.


Se il LED è acceso bianco solido, la connessione Internet è disponibile.

8. Operazione di ispezione alarmDSL con il Portchecker da TUS:

Connessioni **alarmDSL** sono configurate solo per la trasmissione di allarme e non è possibile navigare su internet. Per verificare la connessione, si consiglia pertanto l'utilizzo di TUS Portchecker. Scarica su www.igtus.ch/portchecker


I router sono configurati DHCP con l'inizio predefinito indirizzo 192.168.1.101

Quando si verifica la connessione è da notare che il Portchecker ha ottenuto un indirizzo indicato di seguito (**Local IP può variare -> ma dovrebbe essere nella gamma di 192.168.1.10x**)



Assicurarsi che tutte le connessioni Wi-Fi e Mobile sono spenti sul portatile.

Per il test di connessione, per esempio, qualsiasi server può essere selezionato sotto "Test ipEAGLE" e poi "Start Test all" può essere eseguito:



Non appena i risultati del test vengono visualizzati tutti verde, l'alarmDSL è pronto per l'uso. Se questo non accade, ripetere il processo di registrazione (Punto 1-6).

Siete pregati di notare che potrebbe richiedere fino a 30 minuti fino a quando la connessione è pronta.

In caso di domande o problemi rivolgersi alla nostra hotline tecnica

058 910 73 33 oppure technik.hotline@igtus.ch